

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
4	13	L13		○	○
	14	L14		○	○
	15	L15		○	○
	16	L16		○	○

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
2	5	L5		○	○
	6	L6		○	○
	7	L7		○	○
	8	L8		○	○

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
3	9	L9		○	○
	10	L10		○	○
	11	L11		○	○
	12	L12		○	○

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
6	21	L21		○	○
	22	L22		○	○
	23	L23		○	○
	24	L24		○	○

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2) バッテリー

注3) DC6V

コネクタ

注4) 100-200V
AC電源

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
6	21	L21		○	○
	22	L22		○	○
	23	L23		○	○
	24	L24		○	○

動作

通常時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用
押しボタン タイマー時間 注1)

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用
押しボタン タイマー時間 注1)

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを付け
ない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作
DS 1	ON	警報 ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示 ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 2	ON	通常 警報入力 ON → 警報解除 OFF 保持解除 -
	OFF	自己保持 警報入力 ON → 警報解除 ON → 保持解除 OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC24SMEN

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社

Naigai Energering Inc.

図番

欠