

F	変更履歴		特記事項	品番	SAC16TMEW	模図	設計	製図	名称	TOP 警報盤	数量
	△			キャビネット	CMEZ504010SC (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺	A3 基準 1:5	整理番号		ページ
	△			ドア	t1.6 (スチール)						
	△			ボデー	t1.6 (スチール)						
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)	内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番	欠		
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1 近似色)						

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路電圧 DC12V

5

C1

6

7

C2

8

2

5

L5

6

L6

7

L7

8

L8

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

回路電圧 DC12V

9

C3

10

11

C4

12

3

9

L9

10

L10

11

L11

12

L12

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

回路電圧 DC12V

1

C5

2

3

C6

4

1

1

L1

2

L2

3

L3

4

L4

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2)

注3)

注4)

回路電圧 DC12V

13

C7

14

15

C8

16

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

MA

MB

E

DC6V

+

-

Za

Zc

Zb

+

-

1

2

+

-

一括警報
出力

外部プザー
停止
(無電圧α接点入力)

GBZ
外部プザー
出力

プザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

4

13

L13

14

L14

15

L15

16

L16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1）プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL16に表示され、端子16は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作	
DS	ON	警報	ランプ点滅、プザー鳴動
1	OFF	状態表示	ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS	ON	通常	警報入力：ON →	警報解除：OFF → 保持解除：-
2	OFF	自己保持	警報入力：ON →	警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC16TMEW

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠